



DOORMASTER SMART è una linea di prodotti per il collegamento di portieri elettrici o impianti di diffusione sonora con centralini telefonici di vario tipo usando linee telefoniche analogiche. Gli adattatori possono essere usati per collegare sistemi citofonici esistenti con un centralino telefonico o per integrare questi ultimi con impianti citofonici di grande capacità.

Al dispositivo possono essere collegati fino a quattro pulsanti di chiamata. Per ogni pulsante è possibile programmare un numero telefonico. La programmazione viene effettuata tramite toni MF. Inoltre è possibile la teleprogrammazione. Premendo un pulsante di chiamata la linea telefonica viene impegnata ed il numero telefonico da 1 a 16 cifre viene selezionato. Quando la parte chiamata risponde, questa viene collegata automaticamente con la postazione esterna.

Tramite codici MF è possibile attivare uno dei 5 contatti di comando per attivare l'apriporta o funzioni equivalenti.

La linea di prodotti prevede 3 varianti per il collegamento di portieri elettrici di tipo FTZ o tradizionali con cablaggio 4+1.

Una versione speciale prevede la possibilità di interfacciare impianti di diffusione sonora.

Servizi standard per tutte le versioni

- Programmazione tramite codici MF e accesso tramite password
- Per ogni tasto di chiamata è possibile programmare un numero telefonico da 1 a 16 cifre (1-0,*,#, flash, pausa)
- Risposta automatica alle chiamate entranti programmabile
- Funzione dei contatti di comando (manuale o automatica) programmabile per ogni singolo contatto
- Disconnessione automatica linea telefono dopo attivazione contatto di comando programmabile per ogni singolo contatto
- Funzione tasto di chiamata (con o senza svincolo e selezione automatica dopo attivazione tasto successivo) programmabile per ogni singolo tasto di chiamata
- Volume microfono programmabile
- Volume altoparlante programmabile
- Modifica volume altoparlante durante la conversazione tramite toni MF
- Password programmabile
- Codici attivazione contatti di comando programmabili
- Tempo massimo impegno linea programmabile da 30 a 999 secondi
- Tempo attivazione e ritardi attivazione/disattivazione programmabile per ciascun contatto di comando
- Riconoscimento toni programmabile (un tono di chiamata, tre toni di occupato, tabelle predefinite)
- Chiusura linea telefonica automatica tramite riconoscimento silenzio con durata programmabile da 1 a 99 secondi
- Circuito viva voce evoluto
- Chiusura linea telefonica manuale tramite codice MF
- Filtraggio immissione codice MF da esterno
- Collegamento ad ogni tipo di linea derivata telefonica analogica con solo due fili
- LED di stato (3 colori)

Servizi specifici Doormaster Smart PAL

- Interfacciamento verso impianti di diffusione sonora (ingresso AUX amplificatori)
- 5 contatti di comando per accensione/spegnimento amplificatore o selezione zona di diffusione

Dati tecnici

- Alimentazione: 12 Ca/cc, max. 100 mA
- Carico max. contatti di comando 1 e 2 : 24 Tac/dc 0,5 A
- Carico max. contatti di comando da 3 a 5: 24 Tac/dc 1 A
- Temperatura di esercizio: - 5° + 45° C
- Dimensioni: 52 x 89 x 57 mm (l x d x h). scatola DIN 3 unità DIN A
- Approvazioni: CE, RoHS, WEEE