



**DOORMASTER SMART 4+N** permette il collegamento di un **posto citofonico interno** a una **linea telefonica** urbana, interna da centralino o da interfaccia GSM, utilizzando il **posto citofonico esterno** esistente per la conversazione.

Al dispositivo possono essere collegati fino a quattro diversi pulsanti di chiamata. Per ogni pulsante è possibile programmare uno specifico numero telefonico.

La programmazione viene effettuata tramite toni MF. Premendo il pulsante del posto esterno del citofono DOORMASTER SMART 4+N impegna la linea e formula il numero associato a quel pulsante. Quando la chiamata ottiene risposta si attiva la conversazione con chi ha chiamato.

Tramite codici MF è possibile attivare uno dei 3 relè di cui DOORMASTER SMART è dotato per comandare l'apriporta o per altre funzioni.

Inoltre è possibile, chiamando il numero telefonico cui l'apparecchio è collegato, attivare il posto esterno.

### Servizi standard

- Programmazione tramite codici MF e accesso tramite password.
- Per ogni tasto è possibile programmare un numero telefonico da 1 a 16 cifre (1-0, \*, #, flash, pausa).
- Risposta automatica alle chiamate entranti programmabile.
- Funzione dei contatti di comando (manuale o automatica) programmabile per ogni singolo contatto.
- Disconnessione automatica linea telefonica dopo attivazione contatto di comando programmabile per ogni singolo contatto.
- Volume microfono programmabile.
- Volume altoparlante programmabile.
- Modifica volume altoparlante durante la conversazione tramite toni MF.
- Password programmabile.
- Codici attivazione contatti di comando programmabili.
- Tempo massimo impegno linea programmabile da 30 a 999 secondi.
- Tempo attivazione e ritardi attivazione/disattivazione programmabile per ciascun relè.
- Riconoscimento toni programmabile (un tono di chiamata, tre toni di occupato, tabelle predefinite).
- Chiusura linea telefonica tramite riconoscimento silenzio con durata programmabile da 1 a 99 secondi.
- Circuito viva-voce con volumi regolabili da remoto, quello dell'altoparlante anche in conversazione.
- Chiusura linea telefonica manuale tramite codice MF
- Comandi disponibili esclusivamente se provenienti dal chiamato.
- Collegamento ad ogni tipo di linea derivata telefonica analogica con solo due fili.
- LED di stato (3 colori).
- Fino a 4 pulsanti di chiamata (alimentati o non alimentati).
- 3 relè attivabili a distanza.

### Dati tecnici

- Alimentazione: 12 VAC/DC, max. 100 mA
- Carico max. contatti di comando da: 24 VAC/DC, 1 A
- Temperatura di esercizio: - 5° bis + 45° C
- Dimensioni: 52 x 89 x 57 mm (l x d x h). scatola DIN 3 unità DIN A
- Approvazioni: CE, RoHS, WEEE